

KM-802W 配网操作说明

1. 将 KM802W 连接到电源，此时一个电源指示灯蓝色常亮；
2. 打开卖家盒子--硬件设备管理--KM802W，此时卖家盒子以检测到 KM802W 设备信号，点击【连接设备】，等待连接成功后再进行下一步操作；

当前连接：有且只能连接一台打印机

● 打印机

- KM-118
- KM-100
- KM-106

● 绑定机型

- KM-218
- KM-108
- KM-116

● 打印服务器

- KM802W

当前设备 KM802W17160063 连接设备

wifi名称 raycloud_visitor 选择需要连接的wifi信号

wifi密码 输入wifi密码

DHCP Enable 默认选择Enable

IP 地址 . . .

子网掩码 . . .

默认网关 . . .

DNS . . .

保存设置

当前连接：有且只能连接一台打印机

● 打印机

- KM-118
- KM-100
- KM-106

● 绑定机型

- KM-218
- KM-108
- KM-116

● 打印服务器

- KM802W

当前设备 KM802W17160063 连接设备 连接成功!!

wifi名称 raycloud_visitor 选择需要连接的wifi信号

wifi密码 输入wifi密码

DHCP Enable 默认选择Enable

IP 地址 . . .

子网掩码 . . .

默认网关 . . .

DNS . . .

保存设置

3. 选择需要连接的 wifi，输入密码，DHCP 默认选择 Enable，点击【保存设置】



4. 设置成功后，卖家盒子界面会跳转到一下界面，并且 KM802W 的电源指示灯和 wifi 指示灯都会亮起，此时说明配网成功。（以 KM802w 指示灯为准）

备注：若设置成功后，KM-802Wwifi 灯没有亮起，表示配置没有成功，可能是 wifi 密码输入错误，将 KM-802W 恢复出厂设置后重新配网一次。



PS: 卖家盒子下载地址：快麦官网 kuaimai.com--下载中心。